

TASTIERA CERCAPERSONE



VERSIONE
2.0
1W POWER



SEMPLICE

Per attivare il sistema TROVO 2.0 è sufficiente collegarlo all'alimentazione e associare i cercapersone.

RAPIDO

Premendo il tasto corrispondente, viene immediatamente chiamato il cercapersone ad esso associato indicando la tastiera di provenienza.

COMPLETO

La tastiera può essere collegata a diversi tipi di cercapersone: classico con batterie usa e getta, ricaricabile e da polso.


Il sistema TROVO 2.0 è facilmente personalizzabile tramite una connessione wireless con PC, smartphone o tablet, consentendo la modifica dei messaggi preimpostati e la verifica dei cercapersone associati.

MERCATI DI APPLICAZIONE



Alberghi e piccoli villaggi

Gestione del personale direttamente dalla reception per chiamare gli addetti all'accoglienza clienti.



Ristoranti e Bar

Avviso ai camerieri di sala una volta che i piatti sono pronti da portare in tavola.



NOTIFICA IN TEMPO REALE

VANTAGGI

- Facile** Pre-programmato, intuitivo e pronto all'uso.
- Semplice** Facile associazione di eventuali cercapersone aggiuntivi.
- Immediato** Invio di notifiche istantanee per la ricerca del personale.
- Potente** Copre intere strutture grazie alla potenza massima di 1W.
- Efficiente** Invio simultaneo di messaggi di gruppo a più persone.

FUNZIONI

Ad ogni tastiera possono essere collegati fino a 100 cercapersone. I cercapersone possono essere chiamati da più tastiere (fino a 10). Visualizzazione della provenienza della chiamata (tastiera 1-10). Cercapersone con notifica ottica e acustica. Messaggi numerici o alfanumerici.

COMPONENTI

- TROVO 2.0 Tastiera cercapersone
- A-RV/CN4F Cercapersone numerico con batterie a perdere
- A-RV/CN8F Cercapersone numerico ricaricabile
- CPICN8F Caricabatteria a 10 posti per A-RV/CN8F
- A-RV/CN10 Cercapersone alfanumerico ricaricabile da polso



TASTIERA TROVO 2.0

Potenza irradiata	1W
Frequenza di lavoro	459,650 MHz
Capacità di selezione	100 portatili max
Alimentazione	230 Vac (wall adapter)
Potenza assorbita	minore di 6W
Gamma di temperature	da +10°C a +55°C (uso int.)
Dimensioni (l x h x p)	150x40x185 mm (no antenna/piedini)
Lunghezza antenna	220 mm
Peso	350 gr

RICEVITORI CERCAPERSONE

	A-RV/CN4F	A-RV/CN8F	A-RV/CN10
Tipo	Numerico tascabile	Numerico tascabile ricaricabile	Alfanumerico da polso, touch screen
Protezione IP	Non dichiarato	Non dichiarato	IP67: acqua e polvere
Memoria	Fino a 16 messaggi numerici	Messaggio singolo numerico	Fino a 10 messaggi alfanumerici
Avviso	Selezione: sonoro/vibrante/bip	Fisso: da vibrante a sonoro crescente	Selezione: sonoro/vibrante/silenzioso
Batteria	Batteria a perdere alcalina (nr.1 - AAA)	Batteria ricaricabile NiMH (nr.1 - AAA)	Batteria ricaricabile integrata (LiPo)
Durata batteria	> 30gg (in StandBy)	7 giorni (in StandBy)	7 giorni (in StandBy)
Ricarica	Non disponibile	Stazione ricarica a 10 posti (CPICN8F)	Ricarica via cavo USB Micro-B (incluso)
Dimensioni e peso	64x45x17,5 mm - 58 gr	49x75x32 mm - 80 gr	53x42x15 mm - 47 gr

TECNEL WIRELESS COMMUNICATION s.r.l.

Via Giuseppe di Vittorio n. 70
20026 Novate Milanese (MI)
Telefono: +39 02 334 841
Email: info@tecnel.com
Web: www.tecnel.com



TIMBRO RIVENDITORE